

Vedení				Spojuje				Ib (A)	Jistící prvek(A)	Uložení
Číslo	Druh	Průřez	Délka	Ze zařízení	Ukonč.	Do zařízení	Ukonč.			
WL 02	AYKY	4 J3x185+95	140	hlavní rozváděč v rozv.	502KO26	Rozváděč R 06b	502KO26	255	250	příchytky
WL 1.1	NYCWY	3x10/10	40	Rozváděč R 06b	SL 1	frekvenční měnič UE 1.1	SL 1	29	32	v liště
WL 1.2	NYCWY	3x10/10	50	Rozváděč R 06b	SL 1	frekvenční měnič UE 1.2	SL 1	29	32	v liště
WL 1.3	CYKY	J 5x6	40	Rozváděč R 06b	SL 1	kondenzační jed. EKJ 1.1	SL 1	23	25	v liště
WL 1.4	CYKY	J 5x6	40	Rozváděč R 06b	SL 1	kondenzační jed. EKJ 1.2	SL 1	23	25	v liště
WM 1.1	NYCWY	3x10/10	15	frekvenční měnič UE 1.1	SL 1	ventilátor M1.1	SL 1	29		v liště
WF 1.1	JYTY	O 2x1,0	15	frekvenční měnič UE 1.1	SL 1	ventilátor M1.1	SL 1			v liště
WM 1.2	NYCWY	3x10/10	15	frekvenční měnič UE 1.2	SL 1	ventilátor M1.2	SL 1	29		v liště
WF 1.2	JYTY	O 2x1,0	15	frekvenční měnič UE 1.2	SL 1	ventilátor M1.2	SL 1			v liště
WL 1.5	CYKY	J 3x1,5	45	Rozváděč R 06b	SL 1	oběh. čerpadlo M 1.3	SL 1	2	10	v liště
WL 2.1	NYCWY	3x10/10	20	Rozváděč R 06b	SL 1	frekvenční měnič UE 2.1	SL 1	29	32	v liště
WL 2.2	NYCWY	3x10/10	15	Rozváděč R 06b	SL 1	frekvenční měnič UE 2.2	SL 1	29	32	v liště
WL 2.3	CYKY	J 5x6	30	Rozváděč R 06b	SL 1	kondenzační jed. EKJ 2.1	SL 1	23	25	v liště
WL 2.4	CYKY	J 5x6	30	Rozváděč R 06b	SL 1	kondenzační jed. EKJ 2.2	SL 1	23	25	v liště
WM 2.1	NYCWY	3x10/10	15	frekvenční měnič UE 2.1	SL 1	ventilátor M2.1	SL 1	29		v liště
WF 2.1	JYTY	O 2x1,0	15	frekvenční měnič UE 2.1	SL 1	ventilátor M2.2	SL 1			v liště
WM 2.2	NYCWY	3x10/10	15	frekvenční měnič UE 2.2	SL 1	ventilátor M2.1	SL 1	29		v liště
WF 2.2	JYTY	O 2x1,0	15	frekvenční měnič UE 2.2	SL 1	ventilátor M2.2	SL 1			v liště
WL 2.5	CYKY	J 3x1,5	40	Rozváděč R 06b	SL 1	oběh. čerpadlo M 2.3	SL 1	2	10	v liště
WL 19	CYKY	J 3x4	10	Rozváděč R 06b	SL 1	rozdávěč RA-1	SL 1	2	20	v liště
WL 20	CYKY	J 3x4	30	Rozváděč R 06b	SL 1	rozdávěč RA-2	SL 1	2	20	v liště

Sportovní hala Chomuotov, Mánesová čp.4980, Silnoproudá elektroinstalace VZT:

Soupis vedení:

Elektroinstalace